

# LAUNCH

[www.launchiberica.com](http://www.launchiberica.com)



# EST

Estabilizador y  
cargador de  
baterías



## Cargador y estabilizador de baterías

El cargador y estabilizador de batería **EST** suministra 100 Amperios de intensidad e incorpora tecnología invertir, durante el diagnóstico, ajusta el voltaje y corriente de cargar de la batería, mejora el rendimiento y por tanto su vida útil. También mantiene la batería de los vehículos en exposición y el suministro eléctrico para preservar la memoria de la UCE. **EST** puede detectar, analizar, cargar y mantener de forma automática todo tipo de baterías. Disponen de una pantalla LCD retroiluminada, protección de sobre-tensión y corriente, cortocircuitos, polaridad inversa sin chispa, alarma de apagado, alta temperatura y comprobación del estado de la batería durante el proceso de carga.

Características	EST100	EST100V24
Voltaje de entrada	220-240V	220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Potencia de entrada	1200W	1450W
Corriente máx. efectiva	100A	60A
Corriente de arranque	60-220A	78A
Tensión de salida	12V	24V
Modo de programación	2-14,8V / 2-100A	2-29,6V / 2-60A
Capacidad de la batería	10-1200Ah	10-1200Ah
Dimensiones	43X35X14cm	43X35X14cm
Peso neto	8,5kg	8,5kg



## MB90

Mueble con ruedas, ideal para equipo de diagnóstico y todos sus accesorios, principalmente el estabilizador corriente.

- 55x65x125 cm
- 25 kg.



# LAUNCH

[www.launchiberica.com](http://www.launchiberica.com)



C/ Templer Guidó, 45  
08184 Palau Solità i Plegamans  
Barcelona (Spain)  
+34 938639818  
[www.launchiberica.com](http://www.launchiberica.com)

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, dirijase al manual de usuario.

